



# dormakaba Terminal 96 00

## Zeiterfassung im Kompakt- design

Sie suchen eine sichere und unkomplizierte Zeiterfassung? Mit dem Terminal 96 00 bieten wir Ihnen ein flexibles kleines Multitalent, das Sie später problemlos erweitern können.

Neben der Zeiterfassung bietet Ihnen das Terminal 96 00 die Möglichkeit einer Türsteuerung und einer zeitgemäßen Mitarbeiterkommunikation.

Die Benutzeroberfläche ist frei konfigurierbar und kann im firmenindividuellen Look mit firmenspezifischen Inhalten und Anwendungen gestaltet werden.

Mit seinem stabilen Gehäuse, robuster Glasfront ist das Terminal langlebig und vielseitig einsetzbar. Die Mitarbeiteridentifikation erfolgt berührungslos über den integrierten Multi RFID-Leser mittels RFID-Medium oder Smartphone.

Zusatzoptionen wie CardLink erweitern den Funktionsumfang bedarfsorientiert. Damit können Sie Ihre digitalen Türkomponenten einer Standalone-Zutrittskontrolle problemlos mit einer Online-Zutrittslösung verknüpfen.

### **Wählen Sie aus unterschiedlichen Optionspaketen das Gerät, das zu Ihnen passt:**

Das Terminal 96 00 steht Ihnen in den Optionspaketen 96 20, 96 40 und 96 60 zur Verfügung (Leistungsmerkmale auf der Rückseite). Diese Auswahl bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gerät ganz individuell an Ihre Anforderungen anzupassen.

### **Vorteile auf einen Blick**

- Brillanter 4"-Touchscreen
- Stabiles Gehäuse und robuste Glasfront
- Integrierter Multi RFID-Leser (LEGIC, MIFARE)
- Optionaler, bluetooth-fähiger Multi RFID-Leser für Buchungen mit dem Smartphone
- Frei gestaltbare Benutzeroberfläche
- Integration von Apps
- Optionale Türsteuerung für eine einfache Zutrittskontrolle
- Optionale CardLink-Funktion für eine leichte Integration von Offline-Türkomponenten
- Power over Ethernet (PoE)
- Gigabit Ethernet, WLAN oder Mobilfunk
- Optionale Schutzart IP65
- Optional abgesetzte Ein-/Ausgänge für die Türöffnung und -überwachung



# Leistungsmerkmale

9600-K6	Optionspaket 96 20	Optionspaket 96 40	Optionspaket 96 60
<b>Gerätesoftware</b>			
B-Client HR20	●	●	●
<b>Leser</b>			
Multi RFID-Leser (LEGIC / MIFARE) mit BLE	●	●	●
HID iClass SE Näherungsleser	○	○	○
<b>Host Schnittstelle</b>			
10/100/1000 Ethernet Interface (IPv4)	●	●	●
WLAN	○	○	○
Mobilfunk (https Kommunikation)	○	○	○
<b>Stromversorgung</b>			
Power over Ethernet	●	●	●
<b>Optionen</b>			
Türsteuerung	○	●	●
Datenverschlüsselung	●	●	●
CardLink	○	●	●
Mobile access – Buchen mit dem Smartphone	○	○	○
<b>Speicheroptionen</b>			
200 Personen	●	–	–
1.000 Personen	○	–	–
2.000 Personen	○	●	–
10.000 Personen	○	○	●
10.000+ Personen	○	○	○
<b>Bauform</b>			
Erhöhte Schutzklasse IP65	○	–	–
Kabelzuführung Aufputz	○	–	–
Add-On I/Os (Aufputz)	○	●	●
Abgesetzte I/Os (Unterputz)	○	○	○

Anmerkung: Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird.

Standard ●  
Option ○  
Nicht möglich –

## Technische Daten

- Datenerfassungsterminal
- Freescale i.MX6DualLite Prozessor
- 4" Touchscreen 480 x 800 Pixel
- dormakaba spezifisches Android
- 2 Gbyte RAM, 8GByte eMMC Flash

## Schnittstellen

- Externe I/Os (2 Relais, 4 digitale Eingänge) via:
  - Add-On I/Os für 9600-K6
  - Abgesetzte I/Os für 9600-K6

## Stromversorgung

- Power over Ethernet (IEEE 802.3at)
- Leistungsklasse 0 (0,44-12,95 W)

## Umwelt

- Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 85% (nicht kondensierend)
- Schutzart nach IEC 60529: IP20/IP54/IP65 je nach Ausführung

## Gehäuse

- Robustes Kunststoff/Aluminium Gehäuse mit Wandmontageplatte
- Optional externe I/Os (2 Relais, 4 Eingänge)
- Optional externer Magnetstreifen-Durchzugsleser

## Abmessungen (B x H x T) ohne Montageplatte

- 89mm x 177mm x 32mm (Grundgerät)

Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie in den entsprechenden dormakaba Katalogen oder Systembeschreibungen.

WN 05520651532  
Technische Änderungen vorbehalten.  
©2020 dormakaba. Stand 02/2020

**Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.**

**dormakaba Deutschland GmbH** | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de  
**dormakaba Luxembourg S.A.** | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu  
**dormakaba Austria GmbH** | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at  
**dormakaba Schweiz AG** | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch